

Microset™

BE9129-P02



Egenskaper

Lyssna med hands-free
Stoppa undan Mino i fickan

Liten och lätt
För ett mer diskret utseende

Fungerar direkt
Ingen anpassning behövs

Allt-i-ett-mikrofon för Mino.

MicroSet™ från Bellman & Symfon är speciellt utvecklad för Mino samtalsförstärkare. Stoppa Mino i fickan och använd den lilla myggmikrofonen för att lyssna. Den innehåller en rundavkännande mikrofon och en hörsnäcka.

Hörsnäcka

- Känslighet 113(±3) dB/mW (@ 1kHz)
- Frekvens 50 Hz till 20 kHz
- Uteffekt max 10 mW
- Impedans 32 ohm

Mikrofon

- Typ Elektrisk kondensatormikrofon
- Upptagning Rundavkännande (omni)
- Känslighet -47 (±3) dB1
- Frekvens 110 Hz till 16 kHz
- SNR >58 dB
- Spänning Max. 10 VDC

Sladd och kontakt

- Sladdlängd 95 cm
- Kontakt 3.5 mm stereoplugg

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).



© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna. Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9129-P02_001DSH1.0_SE bellman.com